

marantz®



STEREO 70s

Zwei-Kanal Hi-Fi Receiver mit HDMI und Streaming

Entdecken Sie die Welt des exquisiten Klangs und erleben Sie Ihr Home Entertainment völlig neu, ohne Ihren Raum mit Surround Sound zu überladen. Der STEREO 70s verfügt über die Technologien, die auch in größeren Surround-Sound-Heimkinosystemen zu finden sind, darunter Audio-Streaming, ein Phono-Eingang und UKW-/DAB+-Radio. Er vereint die Schlichtheit und Eleganz eines Zweikanal-Stereo-Systems mit dem warmen, weitläufigen und detaillierten Klang von Marantz.

- Genießen Sie die Kraft und Intensität eines Heimkinos mit nur zwei Lautsprechern
- Der musikalische Klang - von den Marantz Soundmastern in Japan sorgfältig entwickelt und abgestimmt
- Sechs HDMI-Eingänge (drei davon 8K-fähig) sowie ein HDMI-Ausgang (mit ARC-Unterstützung) optimieren den Klang all Ihrer AV-Quellen
- Mit einer Höhe von nur 11 cm, nimmt der STEREO 70s gerade mal die Hälfte von traditionellen Komponenten ein
- Der eingebaute, vollständig diskrete Stereo-Verstärker und Marantz HDAM sorgen für klaren, detaillierten, warmen, weitläufigen und dynamischen Klang aus jeder Quelle
- Dank HEOS® Built-in Technologie können Sie Ihre Lieblingssongs kabellos über Dienste wie Spotify, Amazon Music HD, TIDAL und TuneIn sowie über AirPlay 2 und Bluetooth streamen.
- Edles Design und hervorragende Verarbeitung treffen auf die legendäre Marantz Klangqualität
- Attraktive neue HD-Benutzeroberfläche auf dem TV-Bildschirm für eine intuitive Einrichtung
- Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten zur Steuerung des STEREO 70s selbst im Dunkeln



The Most Musical Sound

STEREO 70s

Technische Informationen



Power Amplifier	
Anzahl der Leistungsverstärker	2
Ausgangsleistung, 2-Kanal	135 W
Diskret aufgebaute Endstufen	Ja
Verstärker-Typ	Class A/B
Eingänge/Ausgänge	
Video	HDMI Ein/ Ausgänge 6/1
Audio	Analoger Eingänge 3
	Phono (MM) Eingang Ja
	Digital Eingang: Optisch / Koaxial 1 / 1
	Multi-Room Ausgang: Analog / Digital 1 / 0
	Multikanal Pre-Amp Ausgang 2,2
	Subwoofer Ausgänge 2
Weitere	Anzahl der Lautsprecherausgänge 4
	Lautsprecherpaar A / B Ja
	USB Audio USB A
	DAB/FM Tuner Ja
HDMI	
Gesamt HDMI Eingänge / Keine 8K Unterstützung	6 / 3
HDCP 2.3 Support	Ja
HDMI Ausgänge: Main / Zone	1 / 0
HDMI Upscaling	1080p/4K bis 8K
Max. Resolution / Frame Rate	1080p/4K bis 8K
Audio Return Channel	ARC
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport	Ja / Ja
HDMI Pass-Through im Standby Mode	Ja
CEC	Ja
Auto LipSync	Ja
Performance Technologien	
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	Ja
Source Direct Modus	Ja
Vergoldete Chinch Terminals	Ja
Hochwertige Audio Komponenten	Ja
Unterstützte Audioformate	
Komprimierte Formate	MP3 / WMA / AAC
Verlustfreie Formate	FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31
DSD Audio	2,8 MHz / 5,6MHz
Lückenlose Wiedergabe	FLAC, WAV, ALAC, DSD
Komprimierte Audio Verstärker: MDAX2	Ja
Netzwerk Audio Sharing	Ja

Streaming Services	
HEOS® Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	Tuneln
Spotify	Spotify Connect
Weitere Streaming Services	Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud
Roon-Tested	Ja
Netzwerk Konnektivität	
Ethernet Ports	Ja
Wi-Fi	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth Re-Transmit für Bluetooth Kopfhörer	Ja (mit Lautstärkekontrolle)
Smart Home Integration und Kontrolle	
Sprachassistenten Unterstützung	Alexa / Apple HomePod
App für Smartphone & Tablet (iOS/Android)	Marantz AVR App
Multi-Room Zonen	1
Zonen Audio Quellen: HDMI / Optisch, Koaxial / Netzwerk, USB / Analog	2 Kanal / 2 Kanal / Ja / Ja
Zone Audio Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out	- / Ja
Kontroll Konnektivität	IP Control / Web Control / App Control
IR Flasher Eingang	Ja
Marantz Remote Bus	Ja
HDMI Diagnostics	Ja
Weitere	
Front Display	Port Hole OLED
GUI Sprachen	9
Setup Assistent	Ja
Firmware Update mit Network / USB	Ja / Ja
ECO Mode	Ja
Auto ausschalten	Ja
Schlaf Timer	Ja
Allgemein	
Verfügbare Farben	Schwarz, Silber-Gold
Fernbedienung	RC-052SR
Leistungsverbrauch	210 W
Verbrauch im Standby	0,2 W
Verbrauch im CEC Standby	0,5 W
Verbrauch im Netzwerk Standby	Weniger als 2,0 W
Abmessungen	ohne Antenne: (B × T × H) 442 x 375 x 109 mm
Gewicht	8,4kg
Abmessungen Karton	(B × T × H) 520 x 496 x 208 mm
Gewicht Karton	11,0kg
Verpackungsinhalt	Stereo 70s, Fernbedienung, Batterien, DAB/FM Antennen, Kabelbeschriftungen, Schnellstartanleitung, Netzkabel
EAN	STEREO70S/N1B Schwarz 0747192140274 STEREO70S/N1SG Silber-Gold 0747192140281

